

**ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ
ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 15; 22; 30; 40; 60**

Продолжение

Тип выпрямителя	Подводи- мое напря- жение, <i>в</i> (эфф.)	Выпрямленные		Размеры, мм					Вариант располо- жения выводов	Вес, кг, не более	Прин- ципи- альная схема
		напряже- ние, <i>в</i> (ср.), не менее	ток, <i>а</i> (ср.)	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>d</i>			
60ВД2А	40	14		60*	44*				В	0,11	Рис. 1 (см. раздел "Классификация селеновых выпрямителей")
60ВД4А	80	29	0,6	75*	56*	60 ⁺³	78 ⁺³ ₋₂	М8	Б	0,15	
60ВД6А	120	43		85*	68*				А	0,20	
60ВД8А	160	58		115	84				А	0,24	

ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ
ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 15; 22; 30; 40; 60

Продолжение

Тип выпрямителя	Подводи- мое напря- жение, в (эфф.)	Выпрямленные		Размеры, мм					Вариант располо- жения выводов	Вес, кг, не более	Прин- ципи- альная схема
		напряже- ние, в (ср.), не менее	ток, а (ср.)	L	l	a	b	d			
60ВД10А	200	72		125	94				А	0,28	Рис. 1 (см. раздел "Классификация селеновых выпрямителей")
60ВД12А	240	87		140	110				А	0,33	
60ВД16А	320	115		170	138				А	0,41	
60ВД20А	400	145		195	164				А	0,50	
60ВД24А	480	175		220	190				А	0,58	
60ВД28А	560	205		250	218				А	0,67	
60ВД32А	640	230		275	246				А	0,75	
60ГД2А	50	19	0,6	60*	44*	60 ⁺³	78 ⁺³ ₋₂	М8	В	0,11	
60ГД4А	100	38		75*	56*				Б	0,15	
60ГД6А	150	57		85*	68*				А	0,20	
60ГД8А	200	76		115	84				А	0,24	
60ГД10А	250	95		125	94				А	0,28	
60ГД12А	300	115		140	110				А	0,33	
60ГД16А	400	150		170	138				А	0,41	
60ГД20А	500	190		195	164				А	0,50	
60ГД24А	600	230		220	190				А	0,58	
60ГД28А	700	265		250	218				А	0,67	
60ГД32А	800	305		275	246				А	0,75	

ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ
ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 15; 22; 30; 40; 60

Продолжение

Тип выпрямителя	Подводимое напряже- ние, в (эфф.)	Выпрямленные		Размеры, мм					Вес, кг, не более	Принципи- альная схема
		напряже- ние, в (ср.), не менее	ток, а (ср.)	L	l	a	b	d		
60BC2A	20	7	1,2	60*	44*	60 ⁺³	78 ⁺³ ₋₂	M8	0,11	Рис. 2 (см. раздел "Классификация селеновых выпря- мителей")
60ГC2A	25	9								
60ДС2A	30	11								

* Изготавливаются на шпильках с консольным креплением. Допускается изготовление таких выпрямителей на винтах или болтах.
Примечание. Вариант расположения выводов — В.

Селеновые выпрямители класса В

Выпрямители из элементов размером 60×60 мм

Тип	$U_{\text{под. эф.}}$, в	$U_{\text{вып.}}$, в	$I_{\text{вып.}}$, а	Размеры, мм		Расположение выводов	Вес, кг
				L	l		

Двуплечий выпрямитель

60ВД2А	40	14	0,6	60*	44*	В	0,11
60ВД4А	80	29	0,6	75*	56*	Б	0,15
60ВД6А	120	43	0,6	85*	68*	А	0,20
60ВД8А	160	58	0,6	115	84	А	0,24
60ВД10А	200	72	0,6	125	94	А	0,28
60ВД12А	240	87	0,6	140	110	А	0,33
60ВД16А	320	115	0,6	170	138	А	0,41
60ВД20А	400	145	0,6	195	164	А	0,50
60ВД24А	480	175	0,6	220	190	А	0,58
60ВД28А	560	205	0,6	250	218	А	0,67
60ВД32А	640	230	0,6	275	246	А	0,75

Выпрямитель со средней точкой

60ВС2А	20	7	1,2	60*	44*	В	0,11
--------	----	---	-----	-----	-----	---	------

Однофазный мост

60ВМ4А	20	14	1,2	75*	56*	В	0,16
60ВМ8А	40	29	1,2	115	84	В	0,25
60ВМ12А	60	43	1,2	140	110	Б	0,34
60ВМ16А	80	58	1,2	170	138	Б	0,43
60ВМ20А	100	72	1,2	195	164	Б	0,52
60ВМ24А	120	87	1,2	225	194	Б	0,60
60ВМ32А	160	115	1,2	275	246	Б	0,78

Селеновые выпрямители класса Г

Выпрямители из элементов размером 60×60 мм

Тип	$U_{\text{под. эф, в}}$	$U_{\text{вып, в}}$	$I_{\text{вып, а}}$	Размеры, мм		Расположение выводов	Вес, кг
				L	l		
Двуплечий выпрямитель							
60ГД2А	50	19	0,6	60*	44*	В	0,11
60ГД4А	100	38	0,6	75*	56*	Б	0,15
60ГД6А	150	57	0,6	85*	68*	А	0,20
60ГД8А	200	76	0,6	115	84	А	0,24
60ГД10А	250	95	0,6	125	94	А	0,28
60ГД12А	300	115	0,6	140	110	А	0,33
60ГД16А	400	150	0,6	170	138	А	0,41
60ГД20А	500	190	0,6	195	164	А	0,50
60ГД24А	600	230	0,6	220	190	А	0,58
60ГД28А	700	265	0,6	250	218	А	0,67
60ГД32А	800	305	0,6	275	246	А	0,75
Выпрямитель со средней точкой							
60ГС2А	25	9	1,2	60*	44*	В	0,11
Однофазный мост							
60ГМ4А	25	18	1,2	75*	56*	В	0,16
60ГМ8А	50	37	1,2	115	84	В	0,25
60ГМ12А	75	55	1,2	140	110	Б	0,34
60ГМ16А	100	74	1,2	170	138	Б	0,43
60ГМ20А	125	92	1,2	195	164	Б	0,52
60ГМ24А	150	110	1,2	225	194	Б	0,60
60ГМ32А	200	150	1,2	275	246	Б	0,78

Селеновые выпрямители класса Д

Выпрямители из элементов размером 60×60 мм

Тип	$U_{\text{под. эф. в}}$	$U_{\text{вып. в}}$	$I_{\text{вып. а}}$	Размеры, мм		Расположение выводов	Вес, кг
				L	l		

Двуплечий выпрямитель

60ДД2А	60	23	0,6	60*	44*	В	0,11
60ДД4А	120	46	0,6	75*	56*	Б	0,45
60ДД6А	180	69	0,6	85*	68*	А	0,20
60ДД8А	240	92	0,6	115	84	А	0,24
60ДД10А	300	115	0,6	125	94	А	0,28
60ДД12А	360	135	0,6	140	110	А	0,33
60ДД16А	480	185	0,6	170	138	А	0,41
60ДД20А	600	230	0,6	195	164	А	0,50
60ДД24А	720	275	0,6	220	190	А	0,58
60ДД28А	840	320	0,6	250	218	А	0,67
60ДД32А	960	370	0,6	275	246	А	0,75

Выпрямитель со средней точкой

60ДС2А	30	11	1,2	60*	44*	В	0,11
--------	----	----	-----	-----	-----	---	------

Однофазный мост

60ДМ4А	30	22	1,2	75*	56*	В	0,16
60ДМ8А	60	45	1,2	115	84	Б	0,25
60ДМ12А	90	67	1,2	140	110	Б	0,34
60ДМ16А	120	90	1,2	170	138	Б	0,43
60ДМ20А	150	110	1,2	195	164	Б	0,52
60ДМ24А	180	135	1,2	225	194	Б	0,60
60ДМ32А	240	180	1,2	275	246	Б	0,78