


Микросборка типа 2. 155САЗ-1 (23-03) 6813902906кч08  
Соответствует техническим условиям 0.343.000 ТУ, З 430.02314  
гр. 1,8а 0.005.081 ТУ

156

ЭТИКЕТКА

Функциональное назначение:  
Схема расположения выводов (показана условно)  
Первый вывод микросборки обозначен маркировочной точкой



Масса — не более 9 г.

Содержание драгметаллов в 1000 шт.:

золото — 8,21697 г

палладий — 0,06694 г

Таблица назначения выводов

Номер вывода	НАЗНАЧЕНИЕ	Номер вывода	НАЗНАЧЕНИЕ
1	-E	9	Выход 4
2	Выход 3	10	+E
3	Вход 1	11	+E
4	Вход Uэ	12	Выход 1
5	Вход 2	13	Выход 2
6	+E	14	-E
7	Вход 4	15	Корпус
8	Выход 3		

Основные электрические параметры при  $t = +25 \pm 10^\circ\text{C}$   
(данные по ТУ)

Сопротивление резистора, КОм, в пределах		1,277—1,343
Ток потребления от источников, мА, не более	I потр. 4 I потр. 2	28 4,0
Ток открытых выходов, мА, в пределах	Вых. 1, вых. 2 Вых. 3, вых. 4	2,2—3,6 2,2—3,6
Ток закрытых выходов, мкА, не более	Вых. 1, вых. 2 Вых. 3, вых. 4	10 10
Зона переключения, мВ, не более		5
Время задержки включения, мкс, не более	Вых. 1, вых. 2 Вых. 3, вых. 4	0,9 0,9
Время задержки выключения, мкс, не более	Вых. 1, вых. 2 Вых. 3, вых. 4	0,9 0,9

Количество изделий в одной коробке:

12 шт.

Заводские номера

0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235  
0236 0237 0238

Дата выпуска

19.02.92

0239 0240

Представитель ОТК

(штамп)

(подпись)

Представитель заказчика

(штамп)

(подпись)

Зак. 1827—3000.